



☆適用電線とコード孔ブッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

☆電線加工寸法

80~85
6
電圧側極
接地側極(W)
接地極(⊕)

7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	タッピングねじPタイトなべ	5	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 1/1	三角法 単位mm	定格 2P+E・15A・125V	品名	機器用抜け止め接地コンセント6コ (ランプ付)コードなし	
		作成 2005年 7月13日			
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					

原紙はA2サイズ